

Notrufsender FM4

HIGHLIGHTS

- Zusatzmodul für alle tastaturgesteuerten Notrufsysteme
- Keine Installation von Treibern oder Zusatzsoftware erforderlich
- Plug & Play
- Kein zusätzliches Netzteil erforderlich, Spannungsversorgung über USB
- Umfangreiches Zubehör: Lanyard (Halsband mit Notöffnung), USB-Anschlusskabel, Klettband zur Befestigung z.B. an Tischen
- Eingebauter USB-Verteiler (Hub) zum Anschluss einer Maus oder Tastatur, falls keine freie USB-Buchse am PC zur Verfügung steht
- Funktioniert mit jeder Tastaturkombination
- Funkfernbedienung zur drahtlosen Auslösung des Notrufsystems
- Von der Bundesagentur für Arbeit und von Cordaware getestet, freigegeben und empfohlen



ALLGEMEINES

- 2 Jahre Garantie
- Sehr lange Batterielaufzeit (ca. 5 Jahre)
- Flexibel erweiterbar
- In Deutschland entwickelt und produziert
- CE geprüft
- Individuelle Leasingangebote
- Schulungen für die Handlungskompetenz mit dem FM4 im Rahmen der Nothilfe/ des Selbstschutzes sind optional zubuchbar

Notrufsender FM4

Modell	0100002
USB Anschlüsse	1 x Stecker + 1 x Buchse
Betriebsspannung	5V über USB
Reichweite	10m bis 15m in freiem Gelände
Komponenten	USB-Empfängerbox (grau), Funkfernbedienung (rot)
Funkfrequenz	433 MHZ
CE Kennzeichen	Ja
Sicherheit	Es wird nur die fest programmierte Tastenkombination an den PC übermittelt, ein Missbrauch des FM4 für Hacker-Angriffe ist ausgeschlossen
Bedienelemente	Auslöseknopf (grau) auf der Fernbedienung
Codierung	Sender und Empfänger sind aufeinander abgestimmt. Das System arbeitet nur als vorher definiertes Set
Kompatible Alarmierungssoftware	tastaturauslösende Alarmierungssoftware - Cordaware (bestinformed Alarm Edition)
Verfügbare Tastaturkombinationen	Alle
Zubehör	USB Anschlusskabel (2m), Halsband mit Notöffnung, 20mm breit, rot mit Klettband selbstklebend, Bedienungsanleitung
Spannungsversorgung	4,40 – 5,50 V DC über USB Schnittstelle
Leistungsaufnahme	Max. 0,5 W / 0,1 A
Temperaturbereich	+5° C bis +45°C
Gehäusemaße B x H x T cm	Empfängerbox: 8,5 x 3,2 x 6,5, Sender: 6,3 x 3,0 x 4,0
Gewicht	Empfängerbox: 64g, Sender: 26g